

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 ・資料構成の相違	

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>目次</p> <p>1. 概要 ······ 2. 基本方針 ······ 2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 ······ 2.1.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 ······ 2.1.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復 ······ 2.2 電線路の独立性及び物理的分離 ······ 2.3 複数号機を設置する場合における電力供給確保 ······ 2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 ······ 3. 施設の詳細設計方針 ······ 3.1 外部電源に関する設計 ······ 3.1.1 電力系統の概要 ······ 3.1.2 独立性が確保された電線路からの受電 ······ 3.1.3 物理的分離が施された電線路からの受電 ······ 3.1.3.1 送電線の物理的分離 ······ 3.1.3.2 鉄塔基礎の安定性 ······ 3.1.3.3 送電線の強風対策 ······ 3.1.4 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 ······ 3.1.5 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復 ······ 3.2 発電機に関する設計 ······ 3.2.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 ······ 3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 ······ 3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計 ······ 3.3.1 発電用原子炉施設の電力供給確保 ······ 3.3.1.1 2回線喪失時の電力供給継続 ······ 3.3.1.2 開閉所等の基礎 ······ 3.3.1.3 碍子及び遮断器等の耐震性 ······ 3.3.1.4 碍子及び遮断器等への津波の影響 ······ 3.3.1.5 碍子及び遮断器等の塩害対策 ······ 3.3.2 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 ······ 3.3.3 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復 ······ 3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 ······ 3.4 所内電源設備に関する設計 ······ 3.4.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 ······ 3.4.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項 ······</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・プラント構成の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号）」（以下「技術基準規則」という。）第45条第3項、第4項、第5項、第6項、第48条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号）」（以下「解釈」という。）に基づく常用電源設備の健全性について説明するものである。</p> <p>今回、常用電源設備に関し、機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止を図ること、物理的分離、独立性が確保された電線路から受電できること及び電力系統からの電力の供給が同時に停止しないことに関する適合状況を説明する。また、電気設備は「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令（平成24年経済産業省令第70号）」を準用する設計であることについて説明する。</p> <p>なお、常用電源設備の冷却能力等を踏まえた運転制限等の評価により設備の健全性を維持するための電気出力上限については、平成14年12月26日に提出した「定格熱出力一定運転実施に伴う発電設備の健全性評価書」からの変更はない。</p>	・表現の相違
		<p>2. 基本方針</p> <p>2.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保</p> <p>2.1.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止</p> <p>安全施設へ電力を供給する保安電源設備は、電線路、発電用原子炉施設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないよう、発電機、送電線、変圧器、母線等に保護継電器を設置し、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、異常を検知した場合は、ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮断器が動作することにより、その拡大を防止する設計とする。</p> <p>特に重要安全施設に給電する系統においては、多重性を有し、系統分離が可能である母線で構成し、信頼性の高い機器を設置する。</p> <p>常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は、2母線で構成し、通常運転時に必要な負荷を各母線に振り分け給電する。それぞれ</p>	・表現の相違
			・表現の相違
			・電源構成の相違 (母線構成の相違)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>の母線から動力変圧器を通して降圧し、常用低圧母線（パワーセンタ及びモータコントロールセンタで構成）へ給電する。</p> <p>共通用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は、2母線で構成し、それぞれの母線から動力変圧器を通して降圧し、共通用低圧母線（パワーセンタ及びモータコントロールセンタで構成）へ給電する。</p> <p>また、高圧及び低圧母線等の故障による電気系統の機器の短絡や地絡、母線の低電圧や過電流を検知し、遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし、故障による影響を局所化できるとともに、他の安全施設への影響を限定できる設計とする。</p> <p>常用の直流電源設備は、直流250V 1系統の非常用低圧母線に接続される蓄電池、充電器、直流主母線盤等で構成する。常用の直流電源設備は、主タービン非常用油ポンプ、発電機の非常用密封油ポンプ等へ給電する設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 (女川2号においては発電用原子炉の起動又は停止中に常用高圧母線に給電するための共用高圧母線を設置している。)
		<p>常用の計測制御用電源設備は、120V 計測母線1母線で構成する。母線電圧は120Vである。</p> <p>常用電源設備の動力回路、制御回路、計装回路のケーブルは、負荷の容量に応じたケーブルを使用する設計とする。また、それぞれ相互に分離したケーブルトレイ、電線管を使用して敷設し、多重化した非常用電源設備のケーブルの系統分離対策に影響を及ぼさない設計とともに、電気的影響を考慮した設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備名称の相違
		<p>2.1.2 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復</p> <p>変圧器一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じた場合に検知できるよう、変圧器一次側の電路は、電路を筐体に内包する変圧器やガス絶縁開閉装置等により構成し、3相のうちの1相の電路の開放が生じた場合に保護継電器にて自動検知できる設計とする。1相の電路の開放を検知した場合は自動で故障箇所の隔離又は非常用母線の受電切替ができる設計とし、電力の供給の安定性を回復できる設計とする。</p> <p>送電線において3相のうちの1相の電路の開放が生じた場合、275kV送電線は1回線での電路の開放時に、安全施設への電力の供給が不安定にならないよう、多重化した設計とする。また、電力送電時、保護</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源構成の相違 (母線構成及び母線電圧の相違)

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>装置による3相の電流不平衡監視にて常時自動検知できる設計とする。さらに保安規定に定めている巡視点検を加えることで、一部の保護装置等による検知が期待できない箇所の1相開放故障の発見や、その兆候を早期に発見できる可能性を高めることとしている。</p> <p>66kV送電線は、各相の不足電圧継電器にて常時自動検知できる設計とする。さらに保安規定に定めている巡視点検を加えることで、1相開放故障の発見や、その兆候を早期に発見できる可能性を高めることとしている。</p> <p>275kV送電線及び66kV送電線において1相の電路の開放を検知した場合は、自動又は手動で故障箇所の隔離及び非常用母線の受電切替ができる設計とし、電力の供給の安定性を回復できる設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源構成の相違 (送電線電圧の相違)
		<h3>2.2 電線路の独立性及び物理的分離</h3> <p>発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系する設計とする。</p> <p>設計基準対象施設は、送受電可能な回線として、275kV送電線（東北電力ネットワーク株式会社牡鹿幹線（以下「牡鹿幹線」という。））1ルート2回線、275kV送電線（東北電力ネットワーク株式会社松島幹線（以下「松島幹線」という。））1ルート2回線及び受電専用の回線として66kV送電線（東北電力ネットワーク株式会社塙浜支線（以下「塙浜支線」という。）（東北電力ネットワーク株式会社鮎川線（以下「鮎川線」という。）1号を一部含む。）及び東北電力ネットワーク株式会社万石線（以下「万石線」という。））1ルート1回線の合計3ルート5回線にて、電力系統に接続する。</p> <p>275kV送電線は、275kV送電線（牡鹿幹線）2回線が東北電力ネットワーク株式会社石巻変電所（以下「石巻変電所」という。）に、275kV送電線（松島幹線）2回線が東北電力ネットワーク株式会社宮城中央変電所（以下「宮城中央変電所」という。）にそれぞれ連系する設計とする。また、66kV送電線（塙浜支線（鮎川線1号を一部含む。））1回線は東北電力ネットワーク株式会社女川変電所（以下「女川変電所」という。）及び万石線を経由し、その上流接続先である東北電力ネットワーク株式会社西石巻変電所（以下「西石巻変電所」という。）に連</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源構成の相違 (送電線電圧の相違)
			<ul style="list-style-type: none"> ・送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違)
			<ul style="list-style-type: none"> ・送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違)

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>系する。</p> <p>上記3ルート5回線の送電線の独立性を確保するため、万一、送電線の上流側接続先である石巻変電所が停止した場合でも、外部電源から電力供給が可能となるよう、宮城中央変電所又は女川変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な設計とする。また、宮城中央変電所が停止した場合には、石巻変電所又は女川変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な設計とする。さらに、女川変電所が停止した場合には、石巻変電所又は宮城中央変電所を経由するルートで本発電所に電力を供給することが可能な設計とする。</p> <p>設計基準対象施設は、電線路のうち少なくとも1回線が、同一の送電鉄塔に架線されていない、他の回線と物理的に分離された送電線から受電する設計とする。</p> <p>また、大規模な盛土の崩壊、大規模な地すべり、急傾斜地の崩壊に対し鉄塔基礎の安定性が確保され、台風等による強風発生時又は着氷雪の事故防止対策が図られ、さらに、送電線の接近・交差・併架箇所において必要な離隔距離が確保された送電線から受電する設計とする。</p> <p>2.3 複数号機を設置する場合における電力供給確保</p> <p>設計基準対象施設に接続する電線路は、いずれの2回線が喪失した場合においても電力系統から同一の発電所内の発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しない設計とし、275kV送電線4回線は起動変圧器を介して接続するとともに、66kV送電線1回線は予備変圧器を介して接続する設計とする。</p> <p>開閉所から主発電機側の送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置するとともに、耐震性の高い、可とう性のある碍子及び重心の低いガス絶縁開閉装置を設置する設計とする。</p> <p>さらに、防潮堤等により津波の影響を受けないエリアに設置するとともに、塩害を考慮し、275kV送電線引留部の碍子に対しては、碍子洗浄できる設計とし、遮断器等に対しては、電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉装置を採用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 送電系統の相違 (送電線回線数の相違) 設備名称の相違 (変電所名称の相違) 送電系統の相違 (女川は上流変電所の停止があっても切替を要しない。) 表現の相違 送電系統の相違 (女川では接近・交差・併架箇所が存在、また、鉄塔の移設はない。) プラント構成の相違 送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違) 設備構成の相違 (採用している碍子構造の相違) 設備構成の相違 (女川は防潮堤に加え防潮壁等でも防護する設計としている。)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>2.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項</p> <p>設計基準対象施設に施設する常用電源設備は、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第4条から第16条まで、第19条から第28条まで及び第30条から第35条までのうち関連する事項に対する技術的要件を満たす設計とする。</p> <p>電気設備における感電、火災等の防止、電路の絶縁、電線等の断線の防止、電線の接続、電気機械器具の熱的強度、高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止、電気設備の接地、電気設備の接地の方法、発電所等へ取扱者以外の者の立入の防止及び架空電線等の高さについて各事項を準用し、感電、火災等の防止を講じた設計とする。</p> <p>特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止、過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策及び地絡に対する保護対策について各事項を準用し、異常の予防及び保護対策を講じた設計とする。</p> <p>電気設備の電気的、電磁的障害の防止について準用し、電気的、電磁的障害の防止を講じた設計とする。</p> <p>ガス絶縁機器の危険の防止及び水素冷却式発電機の施設について各事項を準用し、高圧ガスによる危険の防止を講じた設計とする。</p> <p>発変電設備の損傷による供給支障の防止、発電機の機械的強度並びに高圧及び特別高圧の電路の避雷器の施設について各事項を準用し、供給支障の防止を講じた設計とする。</p> <p>なお、所内には常用電源設備として高周波利用設備、低圧、高圧の架空電線、他事業者が設置した架空電線及び電力保安通信設備に関する該当設備はない。</p> <p>3. 施設の詳細設計方針</p> <p>常用電源設備は、外部電源、発電機、ガス絶縁開閉装置、変圧器及び常用系の所内電源設備等にて構成する設計とする。</p> <p>本章では、基本方針に示す内容に対する各設備の詳細設計方針を「3.1 外部電源に関する設計」、「3.2 発電機に関する設計」、「3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計」及び「3.4 所内電源設備に関する設計」にて説明する。なお、系統の詳細については、添付図面「第1-1-1 図 送電関係一覧図」及び添付図面「第1-4-1 図 単線結線図 (1/5)」に示す。</p> <p>3.1 外部電源に関する設計</p> <p>3.1.1 電力系統の概要</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>設計基準対象施設に連系する外部電源である送電線は、送受電可能な回線として、275kV送電線（牡鹿幹線及び松島幹線）2ルート各2回線及び受電専用の回線として66kV送電線（塙浜支線（鮎川1号を一部含む。））1ルート1回線の合計3ルート5回線で電力系統に連系する。275kV送電線（牡鹿幹線）1ルート2回線は、約28km離れた石巻変電所に、275kV送電線（松島幹線）1ルート2回線は、約84km離れた宮城中央変電所に接続する。また、66kV送電線（塙浜支線（鮎川1号を一部含む。））1ルート1回線は約8km離れた女川変電所及び万石線を経由し、その上流接続先である約22km離れた西石巻変電所に接続する。</p> <p>詳細は添付図面「第1-1-1図 送電関係一覧図」に示す。</p> <p>3.1.2 独立性が確保された電線路からの受電</p> <p>送電線の独立性を確保するため、万一、送電線の上流側接続先である石巻変電所、宮城中央変電所又は女川変電所のいずれかが停止した場合でも、外部電源系からの電力供給が可能となるよう、当該発電用原子炉施設に接続された送電線がすべて停止する事態に至らない設計とする。</p> <p>女川原子力発電所周辺の主な電力系統を図1に示し、石巻変電所全停電時の供給系統を図2に宮城中央変電所全停電時の供給系統を図3に女川変電所全停電時の供給系統を図4に示す。</p> <p>これらの電力系統は、それぞれ1回線で女川原子力発電所の重要安全施設がその機能を維持するために必要となる非常用ディーゼル発電機3台（1号機1台、2号機1台、3号機1台）相当の約21MVA以上が供給できる容量を有した設計とするため、表1のとおり、石巻変電所から受電する場合、275kV送電線（牡鹿幹線）は1回線当たりの容量が約1,548MWの設備容量を有した設計とする。宮城中央変電所から受電する場合、275kV送電線（松島幹線）は1回線当たりの容量が約1,078MWの設備容量を有した設計とする。また、66kV送電線の西石巻変電所、女川変電所から受電する場合、66kV送電線（万石線）は約</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・送電系統の相違 (送電線電圧及び送電線回線数の相違) ・設備名称の相違 (変電所名称の相違) ・送電系統の相違 (女川は上流変電所の停止があっても切替を要しない。) ・設備名称の相違 (発電所及び変電所名称の相違) ・表現の相違 ・設備名称の相違 (発電所名称の相違) ・設備構成の相違 (プラント構成の差異による必要な電源容量の相違) ・送電系統の相違 (送電線回線数及び設備容量の相違)
		<p>本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。</p>	- 8 -

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0


先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																		
		<p>58MW, 66kV 送電線（塚浜支線（鮎川線1号を一部含む。））は約49MWの設備容量を有した設計とする。</p> <p style="text-align: center;">表1 送変電設備一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">送電線名称</th><th colspan="3">電圧仕様</th></tr> <tr> <th>電圧</th><th>線種（導体数）</th><th>設備容量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牡鹿幹線</td><td>275kV</td><td>TACSR/23EAC 610 (2導体) TACSR/EGS 610 (2導体) TACSR 610 (2導体)</td><td>約1,548MW×2回線</td></tr> <tr> <td>松島幹線</td><td>275kV</td><td>Z2SBACSR/UGS 780 (2導体) Z2LN-SBACSR/EGS 810 (2導体) SBACSR/UGS 780 (2導体) LN-SBACSR/EGS 810 (2導体)</td><td>約1,078MW×2回線</td></tr> <tr> <td>塚浜支線</td><td>66kV</td><td>SBACSR/UAC 150 (1導体)</td><td>約49MW×1回線</td></tr> <tr> <td>鮎川線</td><td>66kV</td><td>SBACSR/UAC 150 (1導体)</td><td>約49MW×2回線</td></tr> <tr> <td>万石線</td><td>66kV</td><td>ACSR 330 (1導体) ACSR/EAC 330 (1導体) Z2ACSR/EAC 330 (1導体) SBTACSR/UGS 320 (1導体) SBACSR/EAC 190 (1導体)</td><td>約58MW×2回線</td></tr> <tr> <th rowspan="2">変電所名称</th><th colspan="3">変圧器仕様</th></tr> <tr> <th>電圧</th><th colspan="2">設備容量</th></tr> <tr> <td>石巻変電所</td><td>275/154kV</td><td colspan="2">300MVA×3台</td></tr> <tr> <td>宮城中央変電所</td><td>525/275kV</td><td colspan="2">1,500MVA×1台 1,000MVA×1台</td></tr> <tr> <td>女川変電所</td><td>66/6.9kV</td><td colspan="2">15MVA×1台 10MVA×1台</td></tr> <tr> <td>西石巻変電所</td><td>154/66kV</td><td colspan="2">150MVA×2台 100MVA×2台</td></tr> </tbody> </table>	送電線名称	電圧仕様			電圧	線種（導体数）	設備容量	牡鹿幹線	275kV	TACSR/23EAC 610 (2導体) TACSR/EGS 610 (2導体) TACSR 610 (2導体)	約1,548MW×2回線	松島幹線	275kV	Z2SBACSR/UGS 780 (2導体) Z2LN-SBACSR/EGS 810 (2導体) SBACSR/UGS 780 (2導体) LN-SBACSR/EGS 810 (2導体)	約1,078MW×2回線	塚浜支線	66kV	SBACSR/UAC 150 (1導体)	約49MW×1回線	鮎川線	66kV	SBACSR/UAC 150 (1導体)	約49MW×2回線	万石線	66kV	ACSR 330 (1導体) ACSR/EAC 330 (1導体) Z2ACSR/EAC 330 (1導体) SBTACSR/UGS 320 (1導体) SBACSR/EAC 190 (1導体)	約58MW×2回線	変電所名称	変圧器仕様			電圧	設備容量		石巻変電所	275/154kV	300MVA×3台		宮城中央変電所	525/275kV	1,500MVA×1台 1,000MVA×1台		女川変電所	66/6.9kV	15MVA×1台 10MVA×1台		西石巻変電所	154/66kV	150MVA×2台 100MVA×2台		<ul style="list-style-type: none"> 送電系統の相違 (女川は上流変電所の停止があっても切替を要しない。) 送電系統の相違
送電線名称	電圧仕様																																																				
	電圧	線種（導体数）	設備容量																																																		
牡鹿幹線	275kV	TACSR/23EAC 610 (2導体) TACSR/EGS 610 (2導体) TACSR 610 (2導体)	約1,548MW×2回線																																																		
松島幹線	275kV	Z2SBACSR/UGS 780 (2導体) Z2LN-SBACSR/EGS 810 (2導体) SBACSR/UGS 780 (2導体) LN-SBACSR/EGS 810 (2導体)	約1,078MW×2回線																																																		
塚浜支線	66kV	SBACSR/UAC 150 (1導体)	約49MW×1回線																																																		
鮎川線	66kV	SBACSR/UAC 150 (1導体)	約49MW×2回線																																																		
万石線	66kV	ACSR 330 (1導体) ACSR/EAC 330 (1導体) Z2ACSR/EAC 330 (1導体) SBTACSR/UGS 320 (1導体) SBACSR/EAC 190 (1導体)	約58MW×2回線																																																		
変電所名称	変圧器仕様																																																				
	電圧	設備容量																																																			
石巻変電所	275/154kV	300MVA×3台																																																			
宮城中央変電所	525/275kV	1,500MVA×1台 1,000MVA×1台																																																			
女川変電所	66/6.9kV	15MVA×1台 10MVA×1台																																																			
西石巻変電所	154/66kV	150MVA×2台 100MVA×2台																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																	
 <p>(凡例)</p> <ul style="list-style-type: none"> 送電線: 500kV (太線), 275kV (中線), 154kV (細線), 66kV (最も細い線) 自社: ○ (白), ● (黒) 変電所: 開閉所 (○), 水力発電所 (□), 火力発電所 (■), 原子力発電所 (△), 交直変換所 (△) 	 <p>送電線の亘長(参考)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電圧</th> <th>線路名</th> <th>回線数</th> <th>接続する変電所(発電所からの距離)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">275kV</td> <td>牡鹿幹線</td> <td>2</td> <td>石巻変電所 (送電線亘長:約28km 直線距離:約25km)</td> </tr> <tr> <td>松島幹線</td> <td>2</td> <td>宮城中央変電所 (送電線亘長:約84km 直線距離:約65km)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">66kV</td> <td>塙浜支線 (鶴川線1号を一部含む)</td> <td>1</td> <td>女川変電所 (送電線亘長:約8km 直線距離:約6km)</td> </tr> <tr> <td>万石線</td> <td>2</td> <td>西石巻変電所 (送電線亘長:約22km* 直線距離:約26km) ※送電線亘長は女川変電所から西石巻変電所を記載</td> </tr> </tbody> </table>	電圧	線路名	回線数	接続する変電所(発電所からの距離)	275kV	牡鹿幹線	2	石巻変電所 (送電線亘長:約28km 直線距離:約25km)	松島幹線	2	宮城中央変電所 (送電線亘長:約84km 直線距離:約65km)	66kV	塙浜支線 (鶴川線1号を一部含む)	1	女川変電所 (送電線亘長:約8km 直線距離:約6km)	万石線	2	西石巻変電所 (送電線亘長:約22km* 直線距離:約26km) ※送電線亘長は女川変電所から西石巻変電所を記載	<p>図1 女川原子力発電所周辺の主な電力系統</p> <p>図2 石巻変電所全停時の供給系統</p> <p>図1と図2の比較</p> <ul style="list-style-type: none"> 送電系統の相違
電圧	線路名	回線数	接続する変電所(発電所からの距離)																	
275kV	牡鹿幹線	2	石巻変電所 (送電線亘長:約28km 直線距離:約25km)																	
	松島幹線	2	宮城中央変電所 (送電線亘長:約84km 直線距離:約65km)																	
66kV	塙浜支線 (鶴川線1号を一部含む)	1	女川変電所 (送電線亘長:約8km 直線距離:約6km)																	
	万石線	2	西石巻変電所 (送電線亘長:約22km* 直線距離:約26km) ※送電線亘長は女川変電所から西石巻変電所を記載																	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)



《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>万が一、宮城中央変電所が事故等により全停電した場合でも、石巻変電所から275kV送電線(牡鹿幹線)又は西石巻変電所から66kV送電線(塙浜支線)(鶴川線を一部含む。)及び万石線(西仙台)にて女川発電所に電力供給が可能</p>	• 送電系統の相違
		 <p>万が一、女川変電所が事故等により全停電した場合でも、宮城中央変電所又は石巻変電所から275kV送電線(松島幹線又は牡鹿幹線)にて女川発電所に電力供給が可能</p>	• 送電系統の相違


図3 宮城中央変電所全停時の供給系統

図4 女川変電所全停時の供給系統

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.3 物理的分離が施された電線路からの受電</p> <p>3.1.3.1 送電線の物理的分離</p> <p>設計基準対象施設に連系する 275kV 送電線 2 ルート 4 回線 (275kV 送電線 (牡鹿幹線) 2 回線及び 275kV 送電線 (松島幹線) 2 回線) と 66kV 送電線 1 回線 (66kV 送電線 (塚浜支線 (鮎川線 1 号を一部含む。) 及び万石線)) は、異なるルートを通過し、全ての送電線が同一鉄塔に架線されている箇所はなく、物理的に分離した設計とする。</p> <p>275kV 送電線 (牡鹿幹線), 275kV 送電線 (松島幹線) 及び 66kV 送電線 (塚浜支線 (鮎川線 1 号を一部含む。) 及び万石線) のルートを図 5 に示す。</p> <p>275kV 送電線 (牡鹿幹線) 及び 275kV 送電線 (松島幹線) と 66kV 送電線 (塚浜支線 (鮎川線 1 号を一部含む。) 及び万石線) の接近・交差・併架箇所については、仮に 1 つの鉄塔が倒壊しても、全ての送電線が同時に機能喪失しない離隔距離が確保された送電線、又は電線の張力方向によって全ての送電線が同時に機能喪失しないように配置された鉄塔の送電線から受電できる設計とする。</p>  <p>図 5 275kV 送電線 (牡鹿幹線), 275kV 送電線 (松島幹線) 及び 66kV 送電線 (塚浜支線 (鮎川線 1 号を一部含む。) 及び万石線) 等のルート</p>	<ul style="list-style-type: none"> 送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違) 表現の相違 送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違) 資料構成の相違 送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違) (女川では接近・交差・併架箇所が存在) (1つの鉄塔倒壊に対し引張方向により全ての鉄塔が機能喪失しない設計) 表現の相違 送電系統の相違

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)





《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.3.2 鉄塔基礎の安定性</p> <p>設計基準対象施設に連系する 275kV 送電線 2 ルート 4 回線 (275kV 送電線 (牡鹿幹線) 2 回線及び 275kV 送電線 (松島幹線) 2 回線) と 66kV 送電線 1 ルート 1 回線 (66kV 送電線 (塙浜支線 (鮎川線 1 号を一部含む。) 及び万石線)) を鉄塔基礎の安定性評価対象線路とし、図 6 に示す。</p> <p>これらの線路は、極力、地すべり危険箇所等を回避するルートを選定するとともに、個別に現地の地質や地形に応じた基礎形状を選定する等、鉄塔基礎の安定性を確保した設計とされていることを確認している。</p> <p>さらに、対象送電線の全鉄塔について鉄塔敷地周辺において、大規模な盛土の崩壊、大規模な地すべり、急傾斜地の崩壊の危険性が無いことを確認し、地震による二次的被害を受けない設計とされていることを確認している。具体的な評価項目と評価方法及び評価結果については以下のとおり。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 送電系統の相違 (送電線回線数及び送電線電圧の相違) 表現の相違 送電系統の相違

図 6 基礎の安定性評価対象線路

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(1) 評価内容</p> <p>鉄塔敷地周辺で基礎の安定性に影響を与える3つの事象について評価する。</p> <p>a. 大規模な盛土の崩壊</p> <p>対象鉄塔周辺には盛土崩壊時に基礎の安定性に影響を与えるような大規模な盛土は存在しないこと。</p>  <p>【大規模な盛土崩壊】</p> <p>b. 大規模な地すべり</p> <p>大規模な地すべりを誘発する地盤の亀裂及び切土等の地形改変はないこと。</p>  <p>【大規模な地すべり】</p> <p>c. 急傾斜地の崩壊</p> <p>急傾斜地の崩壊を誘発する地盤の亀裂及び切土等の地形改変はないこと。</p>  <p>【急傾斜地の崩壊】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 評価方法及び評価結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大規模な盛土の崩壊 <p>a. 評価方法</p> <p>実測平面図や国土地理院発行の地形図等を使用し、人工的に土地の改変が加えられた箇所等を抽出する。また、送電線路周辺で発生した盛土に関する送電線の保守記録等の確認とともに、地表地質の専門家による空中写真判読や現地巡視で直接現地状況の確認を行い、漏れの無いよう盛土箇所を抽出する。</p> <p>上記から現地踏査が必要と判断された鉄塔について、地質の専門家による現地踏査を実施し、詳細な地形、地質変状等を調査し、基礎の安定性を評価する。</p> <p>b. 評価結果</p> <p>抽出の結果、鉄塔 476 基のうち、275kV 送電線（牡鹿幹線）で 4 基、66kV 送電線（万石線）で 1 基が抽出された。対象鉄塔 5 基について、現地踏査を実施した結果、崩壊の危険性を有する盛土のり面は認められず、鉄塔基礎の安定性に問題ないことを確認した。その後も年 2 回実施する普通巡視及び大雨、地震後等に必要に応じて行う予防巡視により前年と変化がないことを確認している。</p> <p>・大規模な地すべり</p> <p>a. 評価方法</p> <p>地すべり防止区域、地すべり危険箇所、地すべり地形分布図に示される範囲及びその近傍に設置されている鉄塔を抽出する。</p> <p>抽出された鉄塔について、地質の専門家による現地踏査を実施し、詳細な地形、地質変状等を調査し、基礎の安定性を評価する。</p> <p>b. 評価結果</p> <p>抽出の結果、鉄塔 476 基のうち、275kV 送電線（牡鹿幹線）で 3 基、275kV 送電線（松島幹線）で 14 基、66kV 送電線（鮎川線）で 5 基、66kV 送電線（万石線）で 2 基が抽出された。対象鉄塔 24 基について、地すべりの変状、地形特性に基づき各鉄塔を評価した結果、鉄塔基礎の安定性に影響ないと判断された。その後も年 2 回実施する普通巡視及び大雨、地震後等に必要に応じて行う予防巡視により前年と変化がないことを確認している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・評価方法の相違 (盛土箇所抽出方法の相違) ・評価結果の相違 (抽出された鉄塔数、評価の相違) ・評価結果の相違 (抽出された鉄塔数、評価の相違)

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<ul style="list-style-type: none"> ・急傾斜地の崩壊 <ul style="list-style-type: none"> a. 評価方法 <p>国土地理院発行の地形図等を使用し、鉄塔周辺の傾斜の最大傾斜角が30度以上かつ逆T字基礎の鉄塔を抽出する。</p> <p>抽出された鉄塔について、地質の専門家による現地踏査を実施し、詳細な地形、地質変状等を調査し、基礎の安定性を評価する。</p> b. 評価結果 <p>抽出の結果、鉄塔476基のうち、275kV送電線（牡鹿幹線）で21基、275kV送電線（松島幹線）で41基、66kV送電線（塙浜支線）で4基、66kV送電線（鮎川線）で35基、66kV送電線（万石線）で17基について現地踏査が必要な箇所が該当した。抽出された118基について地質の専門家による現地踏査等により、斜面勾配等の地形条件、斜面上の変状の有無、植生状況、地下水や表流水の集水条件等に基づき各鉄塔を評価した結果、鉄塔基礎の安定性に問題がないことを確認した。その後も年2回実施する普通巡視及び大雨、地震後等に必要に応じて行う予防巡視により前年と変化がないことを確認している。</p> <p>以上より、評価対象線路について、鉄塔基礎の安定性が確保されていることを確認した。対象線路ごとの評価結果について表2に示す。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・評価結果の相違 (抽出された鉄塔数、評価の相違) ・評価結果の相違

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																	
		<p>3.1.3.3 送電線の強風対策</p> <p>送電線の強風対策については、電気設備技術基準に基づき、風速40m/sの風圧荷重、各種想定荷重に対し、強度を有する設計とする。</p> <p>275kV送電線は、過去の大型台風による鉄塔損壊事故等を踏まえた国の検討結果や民間規格（電気学会電気規格調査会標準規格 送電用支持物設計標準（JEC 127）、架空送電規程（J E A C 6 0 0 1））に基づき、送電線施設箇所の気象条件や地形条件等を考慮した設計とする。</p> <p>また、送電線の着氷雪対策についても、電気設備技術基準に適合するとともに、275kV送電線は、電気学会電気規格調査会標準規格 送電用支持物設計標準（JEC 127）に基づいた設計とする他、架渉線への着氷雪対策として難着雪リング等が設置されている。</p>	・表現の相違																	
		<p>3.1.4 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止</p> <p>送電線は、各保護対象設備に応じた保護継電器を設ける設計とする。表3に故障要因、検知する保護継電器及び異常の拡大防止のために動作する遮断器を示す。また、主な保護の概要を図7に示す。</p> <p>異常を検知した場合は、送電線の引込部に設置するガス絶縁開閉装置の遮断器が自動的に開放されることにより、故障等の拡大を防止する設計とする。</p> <p>送電線は、重要安全施設の機能を維持するために必要となる電力の供給が停止することがないよう、多重化した設計とし、1系統の故障が発生した場合、遮断器にて系統分離が可能な設計とする。</p>	・表現の相違 ・資料構成の相違																	
		<p>表3 保護継電装置の機能について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名</th> <th>故障要因</th> <th>保護継電器</th> <th>動作する遮断器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">275kV送電線</td> <td rowspan="2">短絡・地絡</td> <td>電流差動継電器(87)</td> <td>01, 02, 03, 04</td> </tr> <tr> <td>距離継電器(44)</td> <td>(線路用 275kV遮断器)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">66kV送電線</td> <td>短絡・地絡</td> <td>電流差動継電器(87)</td> <td>061</td> </tr> <tr> <td>過電流</td> <td>過電流継電器(51)</td> <td>(予備変圧器受電用 66kV遮断器)</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	故障要因	保護継電器	動作する遮断器	275kV送電線	短絡・地絡	電流差動継電器(87)	01, 02, 03, 04	距離継電器(44)	(線路用 275kV遮断器)	66kV送電線	短絡・地絡	電流差動継電器(87)	061	過電流	過電流継電器(51)	(予備変圧器受電用 66kV遮断器)	・設備構成の相違
設備名	故障要因	保護継電器	動作する遮断器																	
275kV送電線	短絡・地絡	電流差動継電器(87)	01, 02, 03, 04																	
		距離継電器(44)	(線路用 275kV遮断器)																	
66kV送電線	短絡・地絡	電流差動継電器(87)	061																	
	過電流	過電流継電器(51)	(予備変圧器受電用 66kV遮断器)																	

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(a) 送電線保護装置 (275kV 送電線 (牡鹿幹線) 1号線故障時)</p>	<p>・設備構成の相違</p>
		<p>(b) 送電線保護装置 (66kV 送電線 (塙浜支線) 故障時)</p>	<p>・設備構成の相違</p>

図7 送電線保護

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.1.5 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復 外部電源に直接接続している変圧器の一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の受電切替その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行うことによって、安全施設への電力の供給が停止することがないように、電力供給の安定性を回復できる設計とする。</p> <p>275kV送電線において、3相のうち1相の電路の開放が生じた場合、電力送電時においては、送電線保護装置による3相の電流不平衡監視にて常時自動検知できる設計とする。さらに保安規定に定めている巡視点検を加えることで、保護装置による検知が期待できない場合の1相開放故障の発見や、その兆候を早期に発見できる可能性を高めることとしている。</p> <p>66kV送電線（塚浜支線（鮎川線1号を一部含む。）及び万石線）で1相開放故障が発生した状況においては、各相の不足電圧継電器にて常時自動検知できる設計とする。さらに保安規定に定めている巡視点検を加えることで、1相開放故障の発見や、その兆候を早期に発見できる可能性を高めることとしている。</p> <p>また、275kV送電線は多重化した設計であるため、1回線で1相開放故障が発生した場合においても、残りの健全な回線で正常な電力が供給可能であり、安全施設への電力の供給が不安定になることはない。</p> <p>保安規定により、送電線の故障発生時の対応として、外部電源数の運用上の制限等について定め管理する。</p> <p>3.2 発電機に関する設計</p> <p>3.2.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止 発電機は、機器の損壊、故障その他の異常を検知するため、保護対象設備に応じた保護継電器を設ける設計とする。表4に故障要因、検知する保護継電器及び異常の拡大防止のために動作する遮断器を示す。また、主な保護の概要を図8に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・送電系統の相違 (送電線電圧の相違) ・表現の相違

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
表4 保護継電装置の機能について																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名</th><th>故障要因</th><th>保護継電器</th><th>動作する遮断器</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="14">発電機</td><td>地絡、短絡</td><td>比率差動継電器(87)</td><td rowspan="14">012 (発電機並列用 275kV遮断器), 所内母線受電用 6.9kV遮断器</td></tr> <tr><td>逆相、不平衡電流</td><td>逆相電流継電器(46)</td></tr> <tr><td>界磁喪失</td><td>界磁喪失継電器(40)</td></tr> <tr><td>地絡</td><td>地絡継電器(64)</td></tr> <tr><td>過電流</td><td>距離継電器(44)</td></tr> <tr><td>電力方向、地絡方向</td><td>逆電力継電器(67)</td></tr> <tr><td>過励磁</td><td>過励磁継電器(59/95)</td></tr> <tr><td>脱調検出</td><td>脱調継電器(56)</td></tr> <tr><td>過電圧</td><td>過電圧継電器(59)</td></tr> <tr><td>不足電圧</td><td>不足電圧継電器(27)</td></tr> <tr><td>周波数変動</td><td>周波数継電器(95)</td></tr> <tr><td>発電機固定子冷却水喪失</td><td>固定子冷却水喪失検出装置</td></tr> <tr><td>スラスト軸受摩耗</td><td>スラスト軸受摩耗検出装置</td></tr> </tbody> </table>	設備名	故障要因	保護継電器	動作する遮断器	発電機	地絡、短絡	比率差動継電器(87)	012 (発電機並列用 275kV遮断器), 所内母線受電用 6.9kV遮断器	逆相、不平衡電流	逆相電流継電器(46)	界磁喪失	界磁喪失継電器(40)	地絡	地絡継電器(64)	過電流	距離継電器(44)	電力方向、地絡方向	逆電力継電器(67)	過励磁	過励磁継電器(59/95)	脱調検出	脱調継電器(56)	過電圧	過電圧継電器(59)	不足電圧	不足電圧継電器(27)	周波数変動	周波数継電器(95)	発電機固定子冷却水喪失	固定子冷却水喪失検出装置	スラスト軸受摩耗	スラスト軸受摩耗検出装置	・設備構成の相違
設備名	故障要因	保護継電器	動作する遮断器																																
発電機	地絡、短絡	比率差動継電器(87)	012 (発電機並列用 275kV遮断器), 所内母線受電用 6.9kV遮断器																																
	逆相、不平衡電流	逆相電流継電器(46)																																	
	界磁喪失	界磁喪失継電器(40)																																	
	地絡	地絡継電器(64)																																	
	過電流	距離継電器(44)																																	
	電力方向、地絡方向	逆電力継電器(67)																																	
	過励磁	過励磁継電器(59/95)																																	
	脱調検出	脱調継電器(56)																																	
	過電圧	過電圧継電器(59)																																	
	不足電圧	不足電圧継電器(27)																																	
	周波数変動	周波数継電器(95)																																	
	発電機固定子冷却水喪失	固定子冷却水喪失検出装置																																	
	スラスト軸受摩耗	スラスト軸受摩耗検出装置																																	




図8 発電機保護

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項</p> <p>発電機は、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を準用する設計とし、電気学会電気規格調査会にて定められた規格（JEC）等で定められた適切な仕様のものを設置し、具体的には以下の設計とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>感電、火災等の防止のため、発電機及び電路は、充電部分が筐体内に内包され、露出箇所がない設計とする。</p> <p>電路の絶縁のため、発電機の電路は、相分離母線構造を採用し、大地から絶縁する設計とする。</p> <p>電線の接続箇所は、端子台等により接続することで電気抵抗を増加させないとともに、絶縁性能の低下及び期待される使用状態において断線のおそれがない設計とする。</p> <p>発電機の冷却方法は、固定子コイルに水冷却、回転子コイルに水素直接冷却する設計とし、「電気学会電気規格調査会標準規格 同期機（JEC 114-1979）」に規定する熱的強度に適合する設計とする。</p> <p>発電機あるいは発電機の鉄台等の接地及び接地の方法については、A種接地工事等適切な接地工事を施す設計とする。</p> <p>取扱者以外の者が容易に立ち入らないよう、発電所の回りには、フェンスを設ける設計とする。</p> <p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>異常の予防及び保護対策のため、過電流を保護継電器にて検出し、遮断器を開放する設計とし、その作動に伴い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。</p> <p>また、地絡が発生した場合に発電機を電路から遮断するための遮断器を施設する設計とする。</p> <p>(3) 電気的、磁気的障害の防止</p> <p>閉鎖構造（金属製の筐体）、接地の実施等により、電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 高圧ガス等による危険の防止</p> <p>発電機は、水素の漏えい又は空気が混入するおそれのないよう、全閉自力通風方式を採用し、空気と接触する可能性がある軸封部には密封油装置による密封機構を設ける設計とする。また、設備の点検等の作業のために水素ガスを安全に放出できる設計とする。</p> <p>軸封部から水素ガスが漏えいした場合には、置換ガスとして軸封部に窒素ガスを封入することができる装置を設ける設計とする。また、水素</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・表現の相違 ・設備構成の相違 （立入防止措置の相違）




先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有する設計とする。</p> <p>発電機内の水素の純度、圧力及び温度を計測し、異常を検知した場合は警報を発信する設計とする。</p> <p>(5) 供給支障の防止</p> <p>発電機に過電流等の異常が生じた場合、自動的に発電機を電路から遮断するため遮断器を設ける設計とする。発電機は、短絡電流及び非常調速装置が動作した際に達する回転速度に対して、十分な機械的強度を有する設計とする。また、発電機は、軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有した設計とする。</p> <p>発電所には発電機の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計としている。</p> <p>3.3 ガス絶縁開閉装置及び変圧器等に関する設計</p> <p>3.3.1 発電用原子炉施設の電力供給確保</p> <p>3.3.1.1 2回線喪失時の電力供給継続</p> <p>275kV送電線4回線は、275kVガス絶縁開閉装置と連系し、起動変圧器を介して電力を女川原子力発電所へ供給する設計とする。</p> <p>66kV送電線1回線は、66kVガス絶縁開閉装置と連系し、予備変圧器を介して電力を女川原子力発電所へ供給する設計とする。</p> <p>ガス絶縁開閉装置は、遮断器を含んでおり、これらの多重化した電力系統は、遮断器の開閉操作により系統切替又は隔離を行うことが可能な設計とし、外部電源のいずれの2回線が喪失しても、発電用原子炉施設が外部電源喪失に至らない設計とする。</p> <p>これらの詳細な系統を、添付図面「第1-4-1図 単線結線図(1/5)」に示す。また、ガス絶縁開閉装置等を設置する275kV開閉所の平面図を図9に示し、2回線喪失時における電力供給の継続について非常用母線への供給を例に図10～図13に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・送電系統の相違 (送電線回線数の相違) ・発電所名称の相違 ・送電系統の相違 (送電線電圧の相違) ・設備名称の相違 ・資料構成の相違

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>① 275kV 牡鹿幹線1号 遮断器 ② 275kV 牡鹿幹線2号 遮断器 ③ 2号機 起動変圧器 遮断器 ④ 2号機 主変圧器 遮断器 ⑤ 母線連絡 遮断器</p>  <p>(a) 275kV 開閉所（牡鹿幹線）</p> <p>275kV 牡鹿幹線 (2回線) 275kV 牡鹿幹線1号 275kV 牡鹿幹線2号</p> <p>① 275kV 松島幹線1号 遮断器 ② 275kV 松島幹線2号 遮断器</p>  <p>(b) 275kV 開閉所（松島幹線）</p> <p>275kV 松島幹線 (2回線) 275kV 松島幹線1号 275kV 松島幹線2号</p> <p>① 275kV 松島幹線1号 遮断器 ② 275kV 松島幹線2号 遮断器</p> <p>図9 275kV 開閉所の平面図</p>	<p>・設備構成の相違</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

図 10 275kV 送電線（牡鹿幹線）2回線電源喪失時の電源供給

図 11 275kV 送電線（松島幹線）2回線電源喪失時の電源供給

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備構成の相違
		<p>図12 275kV送電線（牡鹿幹線）1回線及び 275kV送電線（松島幹線）1回線電源喪失時の電源供給</p>	・設備構成の相違

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備構成の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0


先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.1.2 開閉所等の基礎</p> <p>275kV 開閉所（牡鹿幹線）及び 275kV 開閉所（松島幹線）、66kV 開閉所（塙浜支線（予備変圧器含む。））から発電機側の送受電設備であるガス絶縁開閉装置、主変圧器、所内変圧器、起動変圧器、ケーブル洞道及び電線管路は、不等沈下又は傾斜等が起きないよう十分な支持性能を持つ地盤に設置する設計とする。</p> <p>275kV 開閉所（牡鹿幹線）に設置されているガス絶縁開閉装置は直接基礎構造とし、1.0Ci の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。また、275kV 開閉所（松島幹線）に設置されているガス絶縁開閉装置は杭基礎構造とし、1.0Ci の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。</p> <p>66kV 開閉所（塙浜支線）に設置されているガス絶縁開閉装置、予備変圧器は直接基礎構造とし、1.0Ci の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 ・設備構成の相違 (女川においてケーブルトラフは使用していない。) ・設備構成の相違 (基礎構造の相違) ・設備構成の相違 (電圧の相違)
		<p>開閉所平面配置図を図 14 に、275kV 開閉所（牡鹿幹線）の基礎図を図 15 に、275kV 開閉所（松島幹線）の基礎図を図 16 に、66kV 開閉所（塙浜支線（予備変圧器含む。））の基礎図を図 17 に示す。</p> <p>主変圧器及び所内変圧器の基礎は直接基礎及び杭基礎構造とし、杭基礎構造部分は杭を介して岩盤支持する設計とする。</p> <p>起動変圧器の基礎は杭基礎構造とし、1.0Ci の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 ・設備構成の相違 (基礎構造の相違)
		<p>275kV 開閉所（牡鹿幹線）から 275kV 開閉所（松島幹線）までを連絡する 275kV 開閉所連絡洞道、275kV 開閉所（牡鹿幹線）から主変圧器及び起動変圧器までを連絡する OF ケーブル洞道、起動変圧器から制御建屋までを連絡する T/B 西側ケーブル洞道及び 66kV 開閉所（塙浜支線）から 275kV 開閉所（牡鹿幹線）までを連絡する電線管路の基礎は直接基礎構造とし 1.0Ci の地震力に対し十分な支持性能を確保した設計とする。</p> <p>変圧器、ケーブル洞道及び電線管路配置図を図 18 に、主変圧器及び所内変圧器の基礎図を図 19、起動変圧器の基礎図を図 20、275kV 開</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 (女川においてケーブルトラフは使用していない。) ・設備構成の相違 (女川においてケーブルトラフは使用していない。) ・資料構成の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>閉所連絡洞道の基礎図を図21, OFケーブル洞道の基礎図を図22, T/B西側ケーブル洞道の基礎図を図23及び電線管路の基礎図を図24に示す。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 ・設備構成の相違

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<柏崎刈羽7号比較> ・設備構成の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)



《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>平面図</p>  <p>A-A 断面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

図15 275kV開閉所（牡鹿幹線）基礎図（直接基礎）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>The figure consists of two technical drawings. The top drawing is a '平面図' (plan view) showing the layout of the foundation with various dimensions in millimeters: total width 35,000, left section 14,730, middle section 7,270, right section 13,000. Vertical dimensions include 30,550, 22,000, 16,900, 8,450, and 13,650. The bottom drawing is an 'A-A 断面図' (cross-section A-A) showing the vertical profile of the foundation with dimensions 15,000, 2,950, 6,150, 5,900, 3,500, 5,600, and 5,900. A reference point 'O.P.+14.8C' is indicated on the left.</p>	<p>・設備構成の相違</p>

図 16 275kV 開閉所（松島幹線）基礎図（杭基礎）

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備構成の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>平面図</p> <p>A-A 断面図</p>	<p>・設備構成の相違</p>

図17 66kV開閉所（塙浜支線（予備変圧器含む。））
基礎図（直接基礎）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

図18 変圧器、ケーブル洞道及び電線管路配置図

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>The figure consists of two parts: a '平面図' (plan view) and an 'A-A 断面図' (cross-section A-A). 平面図 (Top View): Shows the layout of the main transformer foundation (主変圧器基礎) and two indoor transformer foundations (所内変圧器基礎). Dimensions include 26,700 mm width, 13,350 mm side widths, 16,900 mm height, 23,150 mm top height, 6,250 mm side height, and 11,070 mm right height. A-A 断面図 (Cross-Section): Shows the cross-section of the foundations. It includes dimensions for the foundation plate thickness (1500 mm), soil layers (1000 mm), and water level (Q.P.+14.80). The total height is 9,700 mm. Foundation widths are 12,850 mm, 1,800 mm, 2,450 mm, 4,000 mm, 2,900 mm, and 4,000 mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

図19 主変圧器及び所内変圧器基礎図（直接基礎及び杭基礎）

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)



《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>平面図</p>  <p>A-A 断面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

図20 起動変圧器基礎図（杭基礎）

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0



先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<柏崎刈羽7号比較> ・設備構成の相違 ・記載場所の相違 (女川の予備変圧器基礎は図17に、ケーブル洞道平面図は図18に記載)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>A-A 断面</p> <p>図 21 275kV 開閉所連絡洞道基礎図 (直接基礎)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違
		 <p>B-B 断面</p> <p>図 22 OF ケーブル洞道基礎図 (直接基礎)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の防護上の観点から、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)



《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>C-C 断面</p>	<p>・設備構成の相違</p>
		 <p>D-D 断面</p>	<p>・設備構成の相違</p>

図23 T/B西側ケーブル洞道基礎図（直接基礎）

図24 電線管路基礎図（直接基礎）

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.1.3 碍子及び遮断器等の耐震性</p> <p>275kV 開閉所、66kV 開閉所及び 275kV 開閉所から発電機側の送受電設備は耐震性の高いものを使用する。</p> <p>275kV の送電線で使用する碍子は、長幹碍子に比べ、可とう性のある懸垂碍子を使用する。また、66kV の送電線で使用する長幹碍子は、ロックピン式の免震金具を使用する。</p> <p>長幹碍子及び懸垂碍子を図 25 に示す。また、ロックピン式免震金具を図 26 に示す。</p> <p>遮断器等は、気中遮断器に比べ、重心が低く耐震性の高いガス絶縁開閉装置を使用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 ・設備構成の相違 (碍子構造の相違) ・資料構成の相違 ・設備構成の相違 (碍子構造の相違) ・設備構成の相違 (碍子構造の相違) ・設備構成の相違
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違
		<p>図 25 長幹碍子及び懸垂碍子</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)



《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;"><免震金具取付></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">施工前 施工後</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div> <p style="text-align: center;">ロックピン 線路方向 線路直角方向</p> <p style="text-align: center;">地震による荷重が加わると免震機能が動作（ロックピンが破断）し、長幹碍子に働く曲げ荷重を逃すことことで、長幹碍子の折損を防止できる。なお、震度5強以上の地震が発生した場合、ロックピンが破断する可能性があることから、必要な都度臨時点検を行い、破損の有無等を確認する。</p>	<p>・設備構成の相違</p>

図26 ロックピン式免震金具

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.1.4 碓子及び遮断器等への津波の影響</p> <p>碓子及び遮断器等は、防潮堤等を設置することにより基準津波の影響を受けないエリアとなる275kV開閉所及び66kV開閉所に設置する。基準津波による発電所周辺の最高水位分布を図27に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 (女川は防潮堤に加え防潮壁等でも防護する設計としている。) ・水位分布の相違
		<p>3.3.1.5 碓子及び遮断器等の塩害対策</p> <p>275kV送電線引留部の碓子に対しては、塩分等が碓子表面に付着することにより絶縁性能が著しく低下することを防止するため、活線状態で洗浄を実施できる碓子洗浄装置を設置する。66kV送電線引留部の碓子は、「電気協同研究第35巻第3号変電設備の対塩設計（電気協同研究会）」にて、想定塩分付着密度から設定される汚損地区と電圧階級に応じ、必要となる塩害対策の考え方方が定められおり、66kV開閉所は碓子の絶縁強化で対策が可能である。また、これまでの碓子の塩分付着密度測定実績より、汚損地区の選定に問題がないことを確認していることから、碓子洗浄は不要である。碓子洗浄装置外観を、図28に示す。</p> <p>遮断器等の塩害対策としては、電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉装置を採用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・系統構成の相違 (送電線電圧の相違) ・設備構成の相違 ・資料構成の相違

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>図 28 碓子洗浄装置外観</p> <p>• 設備構成の相違</p>	

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.2 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止</p> <p>保安電源設備は、機器の損壊、故障その他の異常を検知するため、変圧器、母線等の各保護対象設備に応じた保護継電器を設ける設計とする。表5に故障要因、検知する保護継電器及び異常の拡大防止のために動作する遮断器を示す。また、主な保護の概要を図29、図30に示す。</p> <p>ガス絶縁開閉装置の遮断器は、送電線の引込口及び主変圧器、起動変圧器とガス絶縁開閉装置の区分箇所に設置し、メタルクラッド開閉装置の遮断器は、各変圧器の受電口、各母線間の区分箇所及び各負荷への送電口に設置する設計とする。</p> <p>保安電源設備は、重要安全施設の機能を維持するために必要となる電力の供給が停止する事がないよう、母線、変圧器のそれぞれを多重化し、1系統の故障が発生した場合、遮断器にて系統分離が可能な設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・資料構成の相違 ・設備名称の相違 ・設備構成の相違

表5 保護継電装置の機能について

設備名	故障要因	保護継電器	動作する遮断器
主変圧器	短絡、地絡	比率差動継電器(87)	012(発電機並列用 275kV 遮断器), 所内母線受電用 6.9kV 遮断器
	過電流	距離継電器(44)	
	地絡	過電流継電器(51)	
所内変圧器	短絡、地絡	比率差動継電器(87)	012(発電機並列用 275kV 遮断器), 所内母線受電用 6.9kV 遮断器
	過電流	過電流継電器(51)	
起動変圧器	短絡、地絡	比率差動継電器(87)	052(起動変圧器受電用 275kV 遮断器), 起動母線受電用 6.9kV 遮断器
	過電流	過電流継電器(51)	
予備変圧器	短絡、地絡	比率差動継電器(87)	061(予備変圧器受電用 66kV 遮断器)
	過電流	過電流継電器(51)	
母線*	短絡、地絡	電流差動継電器(87)	01(線路用 275kV 遮断器), 010(母線連絡用 275kV 遮断器), 012(発電機並列用 275kV 遮断器), 052(起動変圧器受電用 275kV 遮断器)

*:2号機が接続している 275kV X 母線の例

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・設備構成の相違</p>

図 29 変圧器保護（主変圧器の故障時）

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■ : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備構成の相違

図30 母線保護

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0


先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.3 1相の電路の開放に対する検知及び電力の安定性回復</p> <p>外部電源に直接接続する変圧器として、起動変圧器及び予備変圧器を設置する設計とする。変圧器の一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じ、安全施設への電力の供給が不安定になった場合においては、自動（地絡や過電流による保護継電器の動作により）で故障箇所の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電切り替えが行われることにより、安全施設への電力供給の安定性を回復できる設計とする。</p> <p>送電線の引入口から変圧器1次側は、電路が露出せず接地された筐体内に内包する設計とする。</p> <p>起動変圧器及び予備変圧器は、変圧器1次側の接続部位に架線の碍子を用いず、接地された筐体内に設置するとともに、断線が発生しにくい設計とする。</p> <p>遮断器等はガス絶縁開閉装置を採用し、導体を気中部に露出させず、接地された筐体内に内包する設計とする。また、絶縁スペーサで導体を支持する構造とし、導体の断線が発生しにくい構造とする。</p> <p>接地された筐体内等に導体が収納された構造の例としてガス絶縁開閉装置の内部構造概要図を図31に示す。</p>	・表現の相違
		<p>変圧器の内部において断線した場合、アークの発生により接地された筐体を通じ地絡が生じることで、地絡過電流継電器(51)あるいは比率差動継電器(87)が動作する等、保護継電器にて異常の検知が可能な設計とする。異常を検知した場合は、遮断器の自動動作により故障箇所が隔離され、非常用母線への供給は、自動的に健全な電源からの受電へ切り替わることができるインターロック回路を有する設計とする。</p> <p>ガス絶縁開閉装置において断線が発生した場合、アークの発生により接地された筐体を通じ地絡が生じることで、地絡過電流継電器(51)あるいは比率差動継電器(87)が動作する等、保護継電器にて異常の検知が可能な設計とする。電路の開放故障を検知した場合は、遮断器の自動動作により故障箇所が隔離され、非常用母線への供給は、自動的に健全な電源からの受電へ切り替わることができるインターロッ</p>	・資料構成の相違
			・表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ク回路を有する設計とする。</p>  <p>図31 ガス絶縁開閉装置内部構造概要図</p>	<p>・設備構成の相違</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.3.4 電気設備の異常の予防等に関する設計事項</p> <p>特別高圧設備は、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を準用する設計とし、電気学会電気規格調査会にて定められた規格（JEC）等で定められた適切な仕様のものを設置し、具体的には以下の設計とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>感電、火災等の防止のため、ガス絶縁開閉装置、変圧器及び電路等の特別高圧設備は、充電部分が筐体内に内包され、露出箇所がない設計とする。</p> <p>電路の絶縁のため、変圧器内の電路は、絶縁油内に設置する設計とし、ガス絶縁開閉装置内の電路は、SF6ガスを充てんしたタンク内に設置することで、電路の絶縁を確保する設計とし、「電気学会電気規格調査会標準規格 変圧器（JEC 204-1978）」（以下「JEC-204」という。）、「電気学会電気規格調査会標準規格 交流しゃ断器（JEC 2300-2010）」（以下「JEC 2300」という。）等に規定する耐電圧試験により絶縁耐力が確保された設計とする。</p> <p>電線の接続箇所は、端子台等により接続することで電気抵抗を増加させないとともに、絶縁性能の低下及び期待される使用状態において断線のおそれがない設計とする。</p> <p>「JEC 204」、「JEC 2300」等に規定する熱的強度に適合する設計とする。</p> <p>電気機械器具の危険防止のため、特別高圧の遮断器は、火災のおそれがないよう、閉鎖された金属製の外箱に収納し、隔離する設計とする。</p> <p>電気設備の接地及び接地の方法については、A種接地工事等適切な接地工事を施す設計とする。</p> <p>また、取扱者以外の者が容易に立ち入らないよう、発電所及び特別高圧設備の回りには、フェンスを設ける設計とする。</p> <p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>異常の予防及び保護対策のため、過電流を保護遮断器にて検出し、遮断器を開放する設計とし、その作動に伴い動作する遮断器の開放状態を表示する装置を有する設計とする。また、地絡が発生した場合に開放するよう、発電所の送電線引出口に遮断器を施設する設計とする。</p> <p>変圧器によって特別高圧電路に結合される高圧電路の母線には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災の</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・設備仕様の相違 (設備製造時期の相違による適用規格の相違) <ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・設備仕様の相違 (設備製造時期の相違による適用規格の相違) <ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・設備構成の相違 (立入防止措置の相違)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>おそれがないよう、避雷器を施設する設計とする。</p> <p>(3) 電気的、磁気的障害の防止 閉鎖構造（金属製の筐体）、接地の実施等により、電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 高圧ガス等による危険の防止 ガス絶縁開閉装置に使用するガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないSF6ガスを使用する設計とする。ガスの圧力低下により絶縁破壊を生ずるおそれのあるものは、絶縁ガスの圧力低下を警報する装置を設ける設計とする。</p> <p style="background-color: yellow;">断路器の動作に使用する圧縮空気装置は最高使用圧力に耐え、かつ、漏洩がなく、異常な圧力を検知するとともに、圧力が上昇した場合に最高使用圧力に到達する前に圧力を低下させ、空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復できる機能を有し、空気タンクは耐食性を有する設計とする。</p> <p>(5) 供給支障の防止 変圧器は、内部故障を検知し動作する保護装置を施設し、検知した場合、自動遮断及び警報を発報する設計とする。 なお、変圧器の冷却ファンの故障等が発生し変圧器温度が著しく上昇した場合は、警報を発報する設計とする。</p> <p>発電所には特別高圧設備の運転に必要な知識及び技能を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備構成の相違 (女川では圧縮空気装置を断路器動作に使用)
		<p>3.4 所内電源設備に関する設計</p> <p>3.4.1 機器の損壊、故障その他の異常の検知と拡大防止</p> <p>(1) 所内高圧系統及び所内低圧系統 発電機からの発生電力（17kV）は主変圧器にて275kVへ昇圧されガス絶縁開閉装置を介し送電されるとともに、所内変圧器にて6.9kVへ降圧し、所内高圧系統として常用高圧母線（6-2A, 6-2B: メタルクラッド開閉装置で構成）へ給電する。常用高圧母線及び所内低圧系統である常用低圧母線（4-2A, 4-2B: パワーセンタ及びモータコントローラーセンタで構成）の構成に関して、添付図面「第1-4-1図 単線結線図（1/5）」に示す。</p> <p>常用高圧母線は、2母線で構成し、通常運転時に必要な負荷を各母線に振り分け給電する。また、常用高圧母線から動力変圧器を通して</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違
			<ul style="list-style-type: none"> ・発電機電圧の相違 ・設備名称の相違 ・電源構成の相違

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>降圧し、常用低圧母線へ給電する。過電流等の故障が発生した際、故障箇所を隔離できる設計とし、故障による影響が母線全体に波及することなく局所化できるとともに、他の安全施設への影響を限定できるように、高圧及び低圧母線は、母線から各負荷への引出口に開閉装置を設ける設計とする。</p> <p>(2) 直流電源設備</p> <p>直流電源設備の構成に関して、図 32 に示すように、非常用として直流 125V 3 系統の蓄電池、充電器、直流主母線盤等で構成する。また、常用として直流 250V 1 系統の蓄電池、充電器、直流主母線盤等で構成する。常用の直流電源設備は、タービンの非常用油ポンプ、発電機の非常用密封油ポンプ等へ給電する設計とする。また、必要箇所には配線用遮断器を設置し、異常の拡大防止を行う設計とする。</p> <p>(3) 計測制御用電源設備</p> <p>計測制御用電源設備は、図 33 に示すように、5 母線（非常用 120V 計測母線 2 母線、常用 120V 無停電交流母線 2 母線、常用 120V 計測母線 1 母線）で構成し、母線電圧は 120V である。また、必要箇所には、配線用遮断器を設置し、異常の拡大防止を行う設計とする。</p> <p>(4) ケーブル</p> <p>常用電源設備の動力回路のケーブルは、許容電流を考慮したケーブルサイズを選定する等、負荷の容量に応じたケーブルを使用する。また、動力回路、制御回路、計装回路のケーブルは、それぞれ相互に分離したケーブルトレイ、電線管を使用して敷設する。</p> <p>また、ケーブルは、補機や電路での過電流や地絡による損傷、感電、火災等の発生を防止できるよう遮断器等に接続し、遮断器等の端子部との接続については、ネジ止め等により電気抵抗を増加させない設計とする。</p> <p>3.4.2 電気設備の異常の予防等に関する設計事項</p> <p>所内電源設備は、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を準用する設計とし、電気学会電気規格調査会にて定められた規格 (JEC) 等で定められた適切な仕様のものを設置し、具体的には以</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 ・電源構成の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 ・電源構成の相違

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>下の設計とする。</p> <p>(1) 感電、火災等の防止</p> <p>感電、火災等の防止のため、電線路等その他の所内電源設備は、電線の接続箇所において電線の電気抵抗を増加させないようネジ止め等により接続する設計とし、絶縁性能の低下及び期待される使用状態において断線のおそれがない設計とする。所内電源設備に属する電路の接続箇所等は、筐体内やアクリルカバー等により充電部分に容易に接触できない設計とする。熱的強度については、期待される使用状態において、その電気機械器具に発生する熱に耐える設計とする。必要箇所には、異常時の電圧上昇等による影響を及ぼさないよう適切な接地を施す設計とする。</p> <p>取扱者以外の者が容易に立ち入らないよう、発電所の周囲にはフェンスを設ける設計とし、各電源設備の操作、点検等のために使用する扉等は施錠できる設計とする。</p> <p>(2) 異常の予防及び保護対策</p> <p>高圧電路と低圧電路とを結合する動力変圧器は、異常の予防及び保護対策のため、電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施す設計とする。</p> <p>所内電源設備から電力供給を行う各補機には、過電流を検知できるよう保護继電器を設置し、過電流を検出した場合は、自動的に遮断器を開閉する設計とすることにより、電気機械器具の損傷並びに火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>(3) 電気的、磁気的障害の防止</p> <p>閉鎖構造（金属製の筐体）、接地の実施等により、電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。</p> <p>(4) 供給支障の防止</p> <p>発電所構内に、所内電源設備の運転に必要な知識を有する者が常時駐在することにより、常時監視しない発電所は施設しない設計とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・設備構成の相違 （立入防止措置の相違）

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントとの比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・電源構成の相違</p> <p>図32 直流電源設備単線結線図</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・電源構成の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・電源構成の相違

赤字 : 設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色 : 前回提出時からの変更箇所

2021年3月16日
 02-工-B-10-0002_改0

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書)


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・電源構成の相違</p>

図 33 計測制御用電源設備単線結線図